

B&B A1-BASIC 3517 HA



- Electromechanisch veiligheidsslot met gelijkstroom (24V DC gestabiliseerd, +/- 5%)
- Verbruik:
 - o 2,2 A aantrekstroom (0,2sec)
 - o 130 mA houdstroom
- **Stroomloos ontgrendeld (Fail safe)**
- gecontroleerde toegangsverlening
- zelfvergrendelende schoot bij het sluiten van de deur
- altijd op nachtschoot vergrendeld (uitworp schoot 20 mm)
- Symmetrische schoot voor zowel aanslaande als doordraaiende deuren
- Links en rechts bruikbaar
- **ontgrendeling steeds mogelijk d.m.v. cilinder**
- **van de binnenzijde is het krukslot ter allen tijde mechanisch te openen d.m.v. de kruk of paniekbalk (nooduitgang) – EN179 en EN1125 gecertificeerd**
- geïntegreerde signalisatie van de schootpositie (ontgrendeld/vergrendeld)
- geïntegreerde signalisatie van de deurpositie (open / gesloten)
- roestvast stalen vergrendelingsonderdelen, cilinderblok, basisplaat en sluitplaat
- vergrendelingsonderdelen zijn op de basisplaat bevestigd wat de vrije beweging en de levensduur bevordert
- microprocessor gestuurde intelligentie geïntegreerd
- doorzaagbelemmering in de schoot
- standaard sluitplaat met aangegoten sluitkom meegeleverd
- verstelbare sluitplaat verkrijgbaar (optie)
- in polyurethaanhars beschermde printplaat verkrijgbaar (optie)
- deurdetectie door 3 Hall sensoren ipv 1 verkrijgbaar (optie)
- getest op levensduur van 1.000.000 cycli
- getest op gebruiksfrequentie van 600 cycli per dag
- weerstand tegen zijdelingse druk van 25.000 N
- weerstand loodrecht op de schoot van 15.000 N
- DIN18251-deel 1: klasse 5 (hoogste klasse)
- DIN EN 12209: klasse 7 (hoogste klasse)
- DIN V ENV 1627: weerstandsklasse WK6 (hoogste klasse)
- opening onder aanzienlijke zijdelingse druk mogelijk
- veiligheidsbeslag verkrijgbaar (SEH-17)
- 17mm cilinderopening (verkrijgbaar voor zowel 17 als 22mm cilinders)
- Doornmaat 35mm (beschikbaar in 35 en 60 mm)
- Asafstand 72mm
- Tuimerlaar: vierkantstift 8-9 mm (volledige opening slot bij 30°)
- **REL-1 printje beschikbaar welke de schoot –en deursignalisatie omzet in potentiaal vrije contacten**